

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

WKREŃTAK AKUMULATOROWY



KD12701

Instrukcja obsługi

Akumulatorowy wkrętak precyzyjny Kraft&Dele KD12701

1. Informacje ogólne

Akumulatorowy wkrętak precyzyjny **Kraft&Dele KD12701** to kompaktowe narzędzie przeznaczone do drobnych napraw urządzeń elektronicznych, sprzętu domowego oraz innych elementów wymagających precyzyjnego wkręcania i odkręcania śrub.

Urządzenie wyposażone jest w **akumulator 1000 mAh**, magnetyczne mocowanie bitów oraz **38 wymiennych końcówek**, które umożliwiają pracę z wieloma rodzajami śrub.

2. Zawartość zestawu

W zestawie znajdują się:

- 1 × akumulatorowy wkrętak elektryczny
 - 38 × bity (różne typy końcówek)
 - 6 × otwieraki z tworzywa sztucznego
 - 1 × przewód zasilający USB-C
 - 1 × magnetyzer / demagnetyzer
 - 1 × etui do przechowywania
 - 1 × oryginalne opakowanie
-

3. Dane techniczne

- Model: **KD12701**
 - Zasilanie: akumulatorowe
 - Pojemność akumulatora: **1000 mAh**
 - Napięcie akumulatora: **3,7 V**
 - Port ładowania: **USB-C**
 - Maksymalne napięcie ładowania: **5 V (1–2 A)**
 - Liczba bitów: **38**
 - Liczba elementów zestawu: **47**
 - Wymiary wkrętaka: **15,6 × 1,7 × 1,7 cm**
 - Wymiary etui: **ok. 20,1 × 8,1 cm**
-

4. Elementy urządzenia

Wkrętak posiada następujące elementy:

- przycisk **wkręcania (obróć w prawo)**
 - przycisk **odkręcania (obróć w lewo)**
 - **magnetyczne gniazdo bitów**
 - **3 diody LED** wskazujące kierunek pracy
 - **port ładowania USB-C**
 - obudowę ergonomicznego uchwytu
-

5. Ładowanie urządzenia

1. Podłącz przewód **USB-C** do portu ładowania wkrętaka.
2. Podłącz drugi koniec przewodu do ładowarki USB.
3. Używaj wyłącznie ładowarek **5V (maks. 10W)**.

 Uwaga:

Nie używaj ładowarek z funkcją szybkiego ładowania (Quick Charge, Fast Charge itp.), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

6. Montaż bitów

1. Wybierz odpowiedni bit z zestawu.
2. Wsuń go do **magnetycznego uchwytu** wkrętaka.
3. Magnes automatycznie przytrzyma bit w odpowiedniej pozycji.

Aby wyjąć bit, wystarczy **pociągnąć go prosto z gniazda**.

7. Obsługa wkrętaka

1. Zamontuj odpowiedni bit.
2. Przyłóż bit do śruby.
3. Naciśnij odpowiedni przycisk:
 - **prawy przycisk** – wkręcanie
 - **lewy przycisk** – odkręcanie

Podczas pracy **diody LED sygnalizują kierunek obrotu**.

8. Magnetyzer i demagnetyzer

W etui znajduje się element umożliwiający zmianę właściwości magnetycznych bitów.

- **Magnetyzer** – zwiększa przyciąganie śrub przez bit.
- **Demagnetyzer** – usuwa właściwości magnetyczne bitu.

Aby użyć funkcji, przeciągnij bit przez odpowiednie gniazdo w etui.

9. Rodzaje bitów w zestawie

Zestaw zawiera następujące typy końcówek:

Końcówki U

- U2.6, U3.0

Tri-wing

- Y0.6, Y2.0, Y3.0

TORX

- T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10

Pięciokątne

- 0.8, 1.2, 1.5

Trójkątne

- 2.3, 2.6, 3.0

Czterokątne

- SQ0, SQ1, SQ2

Sześciokątne (HEX)

- H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H3.0

Krzyżowe

- PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1

Płaskie

- SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0
-

10. Przechowywanie

- Wszystkie elementy zestawu należy przechowywać w **dołączonym etui**.
- Każdy element posiada **dedykowane miejsce**, co ułatwia organizację i transport.
- Zestaw można przechowywać w **skrzynce narzędziowej, szufladzie lub organizerze samochodowym**.

11. Zasady bezpieczeństwa

- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku.
- Nie demontuj obudowy wkrętaka.
- Nie używaj uszkodzonego kabla ładowania.
- Nie stosuj ładowarek o napięciu wyższym niż **5V**.
- Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.
- Używaj wyłącznie bitów pasujących do danego typu śruby.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść urządzenie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj silnych detergentów ani rozpuszczalników.
- Regularnie sprawdzaj stan bitów i wymieniaj uszkodzone elementy.

13. Przeznaczenie

Wkrętak przeznaczony jest do:

- napraw elektroniki
- serwisowania telefonów i komputerów
- montażu drobnych elementów
- prac modelarskich
- drobnych napraw domowych

14. Utylizacja

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych.

Produkt należy oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Wkrętak akumulatorowy

Model (oznaczenia handlowe): KD12701

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292

